

単相100V・出力 1.5kw、エコロジーかつプロ仕様の蓄電器です。

リチウムイオン蓄電機PRO

レンタル
販売

- 出力 1.5kw (インバーター内蔵) だから、高負荷にも対応できます。
- 蓄電容量 2.1kwh だから、容量は十分! かつ充電時間もわずか 3時間。
- 無騒音・無排気だから、室内や夜間での作業に最適です。



消費電力と使用可能時間の目安 (使用機器の合計消費電力は1500Wまで)

| 負荷 | 消費電力 (目安) | 使用時間 (目安) |
|-----------------|-----------|-----------|
| テレビ 液晶 42 型 | 92 w | 約 19 時間 |
| 照明 白熱灯 | 100 w | 約 17 時間 |
| 照明 LED 灯 | 10 w | 約 170 時間 |
| 照明 蛍光灯 | 40 w | 約 42 時間 |
| 暖房器具 電気カーペット | 740 w | 約 2 時間 |
| 暖房器具 電気毛布 | 47 w | 約 36 時間 |
| ファン 扇風機 | 40 w | 約 42 時間 |

※上記は目安として参考表示したものです。諸条件により使用可能時間は変動します。

仕様

寸法: L 578 / D 413 / H 544 波形歪率: 3% 以下
 重量: 61kg コネクタ: 2 個
 定格出力: 1.5KVA コード長: 3 m
 定格電流: 15 A
 充電入力: 単相 100V ・ 13.5 A
 充電時間: 約 3 時間
 バッテリ: 蓄電容量 2.1 kWh
 使用温度: 0~40℃



異常ランプ

- 点灯の場合
バッテリー電圧降下です。
充電してください。
- 点滅の場合
過電流・温度異常・接続不良
等です。一旦電源を OFF に
して点検してください。

出力スイッチ

1秒以上『ON』にすると
出力ランプが点灯し、電源
がとれます。

充電スイッチ
充電時に ON にします。

充電完了ランプ
充電完了すると点灯します



安全にご使用頂く為、必ずお守りください。

- 漏電の恐れがありますので、本機に水をかけたり、雨天での使用はおやめ下さい。
- 医療機器など人命にかかわる用途に使用しないでください。

建設機械総合レンタル・リース・販売・修理

株式会社 鳴浜リース

本社:【営業部・総務部】
〒170-0013
東京都豊島区東池袋 4-39-1 ナルハマビル
TEL 03-3987-5311
FAX 03-3988-1867

埼玉支店:【営業部・技術部】
〒351-0025
埼玉県朝霞市三原 5-1-20
TEL 048-466-2111
FAX 048-464-3073

【仮設機材センター】

〒351-0001
埼玉県朝霞市大字上内間木 369-1
TEL 048-456-3255 (納品業者様専用)
FAX 048-423-3256 (納品業者様専用)